

Nordline

Programmering av garageportsmotor

Ändlägen Håll inne "SET" och släpp när "1" visas i displayen, tryck och håll inne "UP" tills porten når önskat övre ändläge, kan justeras med "DOWN" vid behov, avsluta med "SET".

Nu visas "2" i displayen, tryck och håll inne "DOWN" tills porten sluter tätt, kan justeras med "UP" vid behov, justera inte porten för hårt i ändläget på grund av klämskyddet, avsluta med "SET", porten gör nu ett självtest.

Programmering av klämskydd Motorn är programmerad att stoppa och returnera vid möte av motstånd eller hinder, kraftens styrka kan justeras genom att man håller inne "SET" tills "3" tänds i displayen, därefter visas en siffra mellan 1 och 9 vilket motsvarar önskad kraft, justera kraften med "UP" och "DOWN" 1=lägsta kraft 9=högsta kraft, avsluta med "SET".

Programmera fjärrkontroll Håll inne "CODE" på motorn tills en liten lampa i displayen tänds, tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen och bekräfta med ytterligare en knapptryckning på samma knapp.

Programmering Auto-stängning Håll inne "DOWN" och släpp när "- " visas i displayen, tryck "UP" för att förlänga tiden och "DOWN" för att minska tiden, välj mellan 1 till 9 minuter, 0 stänger av funktionen så att porten förblir öppen tills man stänger med knapp eller kodlås.